


Oshieru 取扱説明書

【初期設定方法】Android 端末 (Linking 対応端末)

※iOS 端末に関しては、インストールアプリによって設定方法が異なります。詳しくは、各アプリの設定方法をご覧ください

1. Linking アプリをスマートフォンにインストールします。
ダウンロード先：<https://linkingiot.com/>
2. Linking アプリを起動後、「ビーコンを受信」を ON にします。




3. Oshieru 対応アプリ(※)をスマートフォンにインストールします。
(※例として「防犯アプリ」をインストール下さい。)
ダウンロード先：<https://linkingiot.com/>
4. Oshieru にボタン電池を挿入します。



5. 3 項でインストールした Oshieru 対応アプリ(例：防犯アプリ)でデバイス検索を行って下さい。(デバイス検索の方法は、Oshieru 対応アプリの設定方法をご確認下さい。)

6. inking アプリの下部に「Oshieru*****からの通知を開始しました。」が表示されます (*****は、筐体内部に貼付けてあるラベルご参照)。そのまま 1 分間お待ち下さい。



7. 3 項でインストールした Oshieru 対応アプリ(例：防犯アプリ)で再度デバイス検索を行うとデバイスが表示されるようになります。
8. 開閉状態を知りたい場所に、Oshieru 本体とマグネットを設置します。
9. 3 項でインストールしたアプリの設定・ご利用方法をご参照頂き、Oshieru をご利用下さい。

■ N-01J (Wi-Fi STATION) をご利用の場合

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/n01j/index.html>



【取り扱い上のご注意】

・事故防止のため、電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師へ相談してください。

・万一、煙が出る・変なにおいがする・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止してください。そのままご使用になると、事故や火災の原因となります。

・本製品は防水対応ではありませんので、水のかかる場所・物への取り付けは避けてください。水が浸入しますと発煙や発火・故障の原因となります。

・電池挿入の際、極性 (⊕ ⊖) を確認ください。⊕がおもて面になるように挿入してください。間違えますと故障や、思わぬ事故の原因となることがあります。

・不要となった電池は、端子にテープ等を貼り、絶縁してから各市町村の指示に従い廃棄をお願い致します。

・電池内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につかないようご注意ください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。万一、液体などが目や口に入った場合や皮膚に付いた場合は、すぐに流水で洗い流し、ただちに医師の診断を受けてください。

・Bluetooth 機能は、日本国内でご使用ください。本製品の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

・本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

【商標・著作権】

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社 Braveridge は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者に帰属します。



【製品仕様】

外形寸法: 77.3mm×28.8mm×T11.8mm
使用電源: ボタン電池 (CR2450) 日本製推奨
動作環境: 温度 -10~60℃ / 湿度 10~85%
セット内容: 本体・マグネット・ボタン電池・取扱説明書
製造元: 株式会社 Braveridge

生産国: 日本

保証期間: ご購入から 1 年間

保証規定: 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。ご購入時のレシートや領収書、控えなどは大切に保管してください。保証期間の確認のため必要となる場合がございます。

Linking 対応アプリの情報はこちら▼

<https://linkingiot.com/>

